

RP618G-40

RF プリアンプ(6GHz~18GHz 40dB)

RF プリアンプ “RP618G-40” は EMI 測定に於いて、アンテナ等からの微小な妨害波を増幅し、測定のダイナミックレンジを確保することができます。

【 製 品 外 観 】



※イメージ写真

【 仕 様 】

使用周波数範囲	:	6GHz~18GHz
出 力	:	10dBm (1dBc) (Min.)
電力利得	:	40dB (Min.)
V SWR	:	2.0 : 1 (typ)
利得偏差	:	±1.5dB (Max.)
ノイズフィギュア	:	1.4dB (typ)
入出カインピーダンス	:	50Ω
入出力コネクタ	:	SMA メス
電 源	:	AC100V, 100VA
寸法,質量	:	160(W)×230(D)×88(H)mm, 約 3kg

※ホーンアンテナ取付仕様（外部 DC 電源）の「RP618G-40H」もご用意しております。

また、別途オプションで N メスコネクタ（18GHz）に変更が可能です。

株式会社 EMC システムズ

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 3-25-1

TEL : 042-779-3432(代)

FAX : 042-779-3446

URL : <http://www.emcs.co.jp>